



Configurazione Alice Smart Gate Adsl Business (cioè con contratto per aziende, non per privati)

Prima di tutto dovete configurare l'IP del vostro computer sulla rete locale con [IP Statico](#) poi seguite la procedura seguente.

1. Aprite il vostro browser e digitate l'ip del router. <http://192.168.1.1> Poi cliccate sulla voce **Configura** dalla voce Opzioni in alto



| Opzioni | | | | |
|--|--------|------------|------------|-----|
| Smart Card | Base | Wi-Fi | DECT | V |
| Attiva | Attivo | Non attivo | Non attivo | Non |
| <input type="button" value="Configura"/> | | | | |

| LAN Pubblica | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------|
| Gateway Predefinito | Maschera sottorete | Indirizzo IP iniziale | Indirizzo IP finale | DNS primario | DNS s |
| Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | 151.99.125.1 | 151. |

| Collegamenti LAN | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|----|
| | Indirizzo IP | Indirizzo MAC | |
| Collegamento USB | 192.168.1.19 | 00:13:C8:2C:15:F2 | / |
| Collegamento Ethernet | | | No |

| Collegamento ADSL | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|------------|
| Stato Servizio ADSL | Attivo | Stato Servizio Accessori | Non Attivo |
| Velocità trasmissione | 320 kbps | Velocità ricezione | 800 kbps |
| Modalità ADSL | G.dmt | VPI/VCI | 8/35 |


| Identificativi apparato | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Nome | Base | Wi-Fi | DECT |
| Alice Business Gate | Sw: AB_1.2.0 Fw: 3.46 | Fw: Non Collegato | Fw: Non Colle |

| Statistiche traffico | |
|----------------------|-----------|
| Trasmissione | Ricezione |
| | |

2. Nella nuova pagina, andiamo in basso alla voce **Virtual Server** e clicchiamo **Aggiungi**



| Servizio Virtual Server | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------|---------------------|--------------|----------------|------------|
| Stato | Nome | Indirizzo MAC | Indirizzo Ip Locale | Porta Locale | Porta Pubblica | Protocollo |
| | | | | | | |

3. A questo punto ci verra' mostrata una tabella che andra' compilata come potete vedere sotto..

|  Modifica configurazione LAN Privata - Servizio Virtual Server IP  | |
|--|--|
| Indirizzo IP Pubblico | |
| Porta Pubblica | <input type="text"/> indicare * per tutte le porte |
| Indirizzo IP locale | computerxpro: 192.168.1.2 ▼ Imposta Indirizzo IP |
| Porta locale | <input type="text"/> indicare * per tutte le porte |
| Protocollo | Tutti ▼ |

Conferma
Annulla

4. Supponendo di avere il computer su 192.168.1.2 inseriamo i valori come da figura (in **Porta Pubblica** bisogna inserire il numero di porta TCP impostato in BlackMule, che trovate in Opzioni-->Connessione-->Porte del Client-->TCP) e poi salvate cliccando **Conferma**

|  Modifica configurazione LAN Privata - Servizio Virtual Server IP  | |
|--|--|
| Indirizzo IP Pubblico | |
| Porta Pubblica | 4662 <input type="text"/> indicare * per tutte le porte |
| Indirizzo IP locale | computerxpro: 192.168.1.2 ▼ Imposta Indirizzo IP |
| Porta locale | 4662 <input type="text"/> indicare * per tutte le porte |
| Protocollo | TCP ▼ |

Conferma
Annulla

5. Fate lo stesso per la porta 4672 (controllate che in **Porta Pubblica** sia inserito il numero di porta TCP impostato in BlackMule, che trovate in Opzioni-->Connessione-->Porte del Client-->TCP) come da figura:

| | |
|-----------------------|---|
| Indirizzo IP Pubblico | |
| Porta Pubblica | <input type="text" value="4672"/> indicare * per tutte le porte |
| Indirizzo IP locale | computerxpro: 192.168.1.2 <input type="button" value="Imposta Indirizzo IP"/> |
| Porta locale | <input type="text" value="4672"/> indicare * per tutte le porte |
| Protocollo | UDP <input type="button" value="v"/> |

6. Dopo aver confermato tutto, il router vi chiederà 1 minuto di attesa dove non dovete fare assolutamente niente. Dopo avervi salvato le impostazioni sulla pagina generale, vi deve essere uscito una tabella come questa:

| Servizio Virtual Server | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------|
| Stato | Nome | Indirizzo MAC | Indirizzo Ip Locale | Porta Locale | Porta Pubblica | Protocollo |
| Abilitato | computerxpro | 00:13:C8:2C:15:F2 | 192.168.1.2 | 4662 | 4662 | TCP |
| Abilitato | computerxpro | 00:13:C8:2C:15:F2 | 192.168.1.2 | 4672 | 4672 | TCP |

6. Riavviate BlackMule e riconnettetevi